

# Datenblatt Jetvac Accu

Bezeichnung:

**Akku 24V Jetvac**  
Jetvac Accu 90 Minuten

Artikelnummer:

**17519**



Technische Daten:

Länge: 20,5 cm

Breite: 15 cm

Höhe: 8,5 cm

Gewicht: ca. 3,3 kg

Akkupack:

24V 24,8 Ah Lithium-Ion Batterie

Gehäuse:

Ploycarbonat, Glasfaserverstärkt, schwarz

## Besonderheiten / Sicherheitshinweise:

- Öffnen Sie die Akku-Packs nicht, ansonsten entfällt die Garantie.
- Entfernen Sie den Akku-Pack nicht aus dem Gerät, wenn dieses in Betrieb ist.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät
- Wenn ein Akku-Pack beschädigt ist, verwenden Sie diesen nicht, es besteht erhöhte Verletzungsgefahr. Kontaktieren Sie den Hersteller oder eine autorisierte Fachkraft.
- Entsorgen sie die Akkus nicht über den Hausmüll, sondern geben Sie diese an einer geeigneten Sammelstelle ab.
- Schließen sie den Akku nicht kurz, demontieren Sie diesen nicht und werfen Sie diesen nicht ins Feuer. Der Akku kann explodieren.
- Lassen Sie die Akku-Packs nicht fallen.
- Die Pole der LI-Ionen Akku-Packs dürfen weder versehentlich noch vorsätzlich mit elektrisch leitenden Gegenständen in Berührung kommen, da diese einen Kurzschluss verursachen können.
- Achten Sie darauf, dass die Kontaktstifte und -bolzen absolut frei von Verschmutzungen und Feuchtigkeit sind.
- Lagern und laden Sie die Akkus nie unter 5°C bzw. über 35°C.
- Laden Sie den Akku-Pack ideal bei Raumtemperatur von 20°C.
- Wenn das Gerät im Betrieb ausschaltet (Anzeige Low Batt.), laden Sie den Akku-Pack wieder vollständig auf.
- Vor Umbau- und Wartungsarbeiten Akku-Pack immer entfernen.



**Warnung:** Im Falle eines Schadens am Akku-Pack, diesen immer mindestens 30 Minuten nach dem Schaden unter Beobachtung halten, brennende Zellen oder Packs mit Löschdecke, Feuerlöscher oder Sand Löschen. Auf keinen Fall Wasser mit Wasser löschen.

**Alle Angaben sind Circa-Angaben!**

**Technische Änderungen vorbehalten!**

**Mit Ausgabe dieses Datenblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit!**

Datum:

10.09.2014

Name:

D. Haberkorn

Freigabe:

T. Flor